

▼ B100PROX-USB

LECTOR BIOMÉTRICO Y RFID DE MESA



CARACTERÍSTICAS

- | | |
|---|--|
| - Tipo de modelo: | lector de tarjeta de mesa USB con lector de huellas por desplazamiento |
| - Carcasa: | ABS |
| - Driver: | no requerido |
| - Actualización de firmware: | sí |
| - Número de serie del lector: | Mifare Classic, Mifare Desfire, EM 125 kHz, HID 125 kHz, AWID 125 kHz, NFC |
| - Lectura /escritura de datos de tarjeta: | para tarjetas Mifare Classic y Mifare Desfire |
| - LED larga rectangular: | LED naranja parpadeante: leyendo tarjeta
LED verde: registro de huella completado
LED roja: registro de huella fallido |
| - LED en la parte posterior del lector: | retroiluminación azul de la base del lector |
| - Lectores biométricos compatibles: | series B100 y DINB100 |
| - Conexión: | USB |
| - Temperatura de uso: | de +5° a +40°C |

SOFTWARES COMPATIBLES

- PROS CS
- BIOMANAGER CS
- PROH MS (software de gestión de hotel)
- PROA MS (software de control de acceso)

DIMENSIONES

